

HT8000 · HT8051 DIGITALE PROZESSKALIBRATOREN

Das **HT8000** und **HT8051** sind professionelle tragbare digitale Prozesskalibratoren zur Erzeugung und Messung von Gleichspannung bis 10 V DC und Gleichstrom bis 24 mA. Im Generator-Modus können Sie manuell zwischen 0-20 mA und 4-20 mA wählen oder sich die prozentualen Werte in Abhängigkeit vom eingestellten Strom (0 % = 4 mA, 100 % = 20 mA) anzeigen lassen sowie verschiedene Rampen Ausgangssignale auswählen. Zur Auswahl stehen eine langsame lineare Rampe, eine schnelle lineare Rampe oder eine Stufenrampe. Ein innovativer Stellknopf ermöglicht „top-easy“ Einstellungen des Ausgangssignals mit einer Auflösung von nur 0,001 mA bzw. 0,001 V. Die Geräte ermöglichen auch die Messung des Stromes, der durch externe Wandler erzeugt wird bzw. auch einen Stromwandler zu simulieren. Jede Funktion kann komfortabel direkt durch die Funktionstasten und den Drehknopf ausgewählt werden. Diese digitalen Prozesskalibratoren sind die ideale Lösung für die gängigsten industriellen Anwendungen und dem Einsatz im Laborbereich.

FUNKTIONEN

- Erzeugung einer Ausgangsspannung mit einer Amplitude bis zu 10 V DC
- Erzeugung eines Ausgangsstromes mit einer Amplitude bis zu 24 mA DC
- Spannungsmessung bis 10 V DC
- Strommessung bis 24 mA DC
- Strommessung im Prozent-Format-Angabe (4-20 mA)
- Simulation eines externen Wandlers
- Schleifen-Strommessung von externen Wandlern
- 3 automatische Rampenarten
- innovativer Drehwahlschalter mit hoher Sensitivität
- Li-ION Akku Versorgung (nur HT8051)
- Automatische Abschaltung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

HT8000 · HT8051

DC Spannung (Generator und Messung)

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Messbereiche: | 0.01 ÷ 100.00 mV 0.001 ÷ 10.000 V |
| Auflösung: | 0.01 mV & 0,001 V |
| Genauigkeit: | ±(0,02 % rdg + 4 digits) |
| Überlastschutz: | 30 V DC |

DC Strom (Generator & Messung)

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Messbereich: | 0.001 A ÷ 24.000 mA |
| Auflösung: | 0.001 mA |
| Genauigkeit: | ±(0.02 % rdg + 4 digits) |
| Überlastschutz: | max. 50 mA |

DC Strom (%)

| | |
|--------------------|---|
| Messbereich: | -25 ÷ 125 % |
| Auflösung: | 0.01 % |
| Genauigkeit: | ±(0,02 % rdg + 4 digits) |
| Prozentualer Wert: | 0 % = 4 mA, 100 % = 24 mA, 125 % = 24 mA |
| Überlastschutz: | max. 30 mA |

Schleifenmodus

| | |
|-----------------|----------|
| Messbereich: | 25 V DC |
| Genauigkeit: | +/- 10 % |
| Überlastschutz: | 30 V DC |

Rampenarten DC Spannung

| | |
|------------------------------|---|
| 1. \wedge langsam linear | 0 % → 100 % → 0 % in 40 s |
| 2. M schnell linear | 0 % → 100 % → 0 % in 15 s |
| 3. r Stufe | 0 % → 100 % → 0 % in Schritten von 25 % alle 5 s |

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------------------|--|
| Anzeige: | LCD 5 Digits, Doppeldisplay |
| Spannungsversorgung: | 1x 7,8/8,4 V 600 mAh Li-ION Akku (HT8051), 9V Blockbatterie (HT8000) |
| Sicherheit: | IEC/EN 61010-1 |
| Isolierung: | Doppelte Isolation |
| Verschmutzungsgrad: | 2 |
| Überspannungskategorie: | CAT I 30 V |
| Abmessungen (L x B x H): | 195 x 92 x 55 mm |
| Gewicht (inkl. Batterien): | 400 g |

LIEFERUMFANG

- Messleitungspaar mit 4 mm Prüfspitze
- 2 Krokodilklemmen
- 9V Blockbatterie (HT8000), Li-ION Akku (HT8051)
- externes Netzteil (HT8051)
- integriertes Schutzholster
- Schutztasche (HT8000)
- Schutzkoffer (HT8051)
- Bedienungsanleitung



HT8000
€ 425,00

HT8051
€ 535,00