

Anleitung Firmware Update

- 1. Topview / "Verbindung PC-Gerät" auswählen.
- 2. Auf den Button **FW Aktualisieren** drücken (Browser öffnet sich zum Herunterladen des FW-Programms).

Gerät	Gerätedaten	Geräte		
	-	Verbundene Geräte	Auswählbare Gerä	ite
CONTRACTOR OF	Aktives Gerät	COMBI G3	COMBI 419	
	COMBIG3		COMBI 419E	
			COMBI 419S	
	Senennummer		COMBI 420	
			COMBI 421	
			COMBI G2	
	FW Version		COMBI G3	
			CombiG2plus	
		Gerät entfernen	Suche	Gerät
	Schnittelle	Port C Daten herunterladen		
	Port			
		C Corist konfigurioron	iet konfigurioron	
	Baudrate	Gerar Konnguneren		
	57600 💌	C Zeige aktuellen Messge	rätestatus	
Notaile	Autocot	C Gerät online		
Dotans		C Marker Manager		
Fw Aktualisieren	N 100 0			
		Messungen loscnen		
~~~~~				
ſ				

3. Im Browserfenster **Continue** drücken und anschließend **Ausführen** wählen.



4. Im FW Programm die **Seriennummer** des Gerätes eingeben und auf **Browse** klicken, um die FW Datei zu laden.

Firmware	
Serial Number 15110233	Prog
All firmware by Opto 🔹	Baudrate
15400_V1-25.pkg	115200 -
Browse	
. Connect Serial Cable to instrument	
. Switch ON the instrument with GO+SA . Digit the Serial Number above	VE pressed

- 5. Das Gerät mit dem Kabel C2006 an den Computer anschließen.
- 6. Drücken Sie die **GO/Stopp** und **Save Taste** und schalten gleichzeitig das **Gerät ein**. (Es erscheint ein rotierender Kreisel)
- 7. Drücken Sie auf **Prog**, um das FW Update durchzuführen.